Oregon SCIENTIFIC

**UV Sensor**
**Model: UVR128**
**USER MANUAL**

EN

## INTRODUCTION

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ UV Sensor (UVR128). This product is compatible with various weather station products: BAR926HG, BAR998HG, BAR321HG, BAR933HG, BAR988HG, AWS899.

Keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know.

## PRODUCT OVERVIEW

### FRONT VIEW

1. Sensor
2. LCD display

### BACK VIEW

1. **RESET** hole
2. Connector for wall mount or stake apparatus

## GETTING STARTED

The UV sensor measures the UV Index. It transmits data to the main unit every 73 seconds and has a maximum transmission range of 100 metres (328 feet).

### SETUP SENSOR

1. Insert the batteries as shown.



2. Close the battery door and press **RESET** to turn the sensor on.

3. Press the appropriate main unit button (as specified in the main unit manual) to initiate a signal search.
4. You can place the sensor in the ground or on a wall.
   - To insert the sensor into the ground:

     Fix the stake into the base of the sensor.

Then place the stake into the ground up to the insertion level indicator (see point 1 below) at your desired location.

   - To fix the sensor on the wall:



**NOTE** To get the most accurate readings, place the sensor in a position that has minimum obstructions (i.e. walls and doors) between it and the main unit. The sensor should be placed in an upright position, away from any shade or shadows that may affect how accurate the sensor provides readings.

For best results:

- Insert the batteries before you mount the sensor.
- Do not place the sensor more than 100 metres (328 feet) from the main (indoor) unit.
- Position the sensor so that it faces the main (indoor) unit, minimizing obstructions such as doors, walls, and furniture.
- Place the sensor in a location with a clear view to the sky, away from metallic or electronic objects.
- Position the sensor close to the main unit during cold winter months as below-freezing temperatures may affect battery performance and signal transmission.

You may need to experiment with various locations to get the best results.

### UV INDEX READINGS

To interpret the UV readings on the LCD display, see the table below.

| UV MESSAGE | UV INDEX | PRECAUTION |
|---|---|---|
| Low | 1-2 | Apply sunscreen |
| Med | 3-5 | Wear protective clothing |
| High | 6-7 | Wear sunglasses and protective clothing |
| Very high | 8-10 | Avoid the sun between 10am and 4pm |
| Extreme | 11-25 | Very strong rays stay indoors |

## SAFETY AND CARE

Clean the product with a slightly damp cloth and alcohol-free, mild detergent. Avoid dropping the product or placing it in a high-traffic location.

## WARNINGS

This product is designed to give you years of service if handled properly. Observe the following guidelines:

- Never immerse the product in water. This can cause electrical shock and damage the product.
- Do not subject the main unit to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- Do not tamper with the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not use rechargeable batteries with this product.
- Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
- Do not scratch the LCD display.

Do not make any changes or modifications to this product. Unauthorized changes may void your right to use the product. The technical specification of this product and contents of this user guide are subject to change without notice. Images not drawn to scale.

## RESET SYSTEM

The **RESET** button is located at the base of the unit. Press **RESET** when you change the batteries and whenever performance is not behaving as expected (for example, unable to establish radio frequency link with the main unit).

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| W X H x L | 67.7 x 102.5 x 47 mm (2.7 x 4 x 1.9 inches) |
| Weight | 82 g (2.89 ounces) without battery |
| Unit | UV Index |
| Outdoor Range | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Power | 2 x UM-3 (AA) 1.5V Alkaline batteries |
| UV Range | 100 metres (328 feet) |
| Transmission | Every 73 seconds |

## TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | SYMPTOM | REMEDY |
|---|---|---|
| Remote sensor | Cannot locate remote sensor | Check batteries |
| | | Check location |
| | | Initiate a manual sensor search |

## ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children's electronic learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and conference phones. The website also includes contact information for our customer care department in case you need to reach us, as well as frequently asked questions and customer downloads.

We hope you will find all the information you need on our website, however if you're in the US and would like to contact the Oregon Scientific Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/support OR call 949-608-2848.

For international enquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp

## EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this UV Sensor, model UVR128 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

IT

## INTRODUZIONE

Grazie per avere scelto il sensore UV (UVR128) di Oregon Scientific™. Questa unità è compatibile con diverse stazioni meteorologiche: BAR926HG, BAR998HG, BAR321HG, BAR933HG, BAR988HG, AWS899.

Tenere questo manuale a portata di mano durante l'utilizzo del nuovo prodotto poiché contiene dettagliate istruzioni pratiche, nonché consigli che è utile conoscere.

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

### VISTA ANTERIORE

1. Sensore
2. Display LCD

### VISTA POSTERIORE

1. Fore **RESET**
2. Connettore per fissaggio a muro o dispositivo di montaggio

## OPERAZIONI PRELIMINARI

Il sensore UV misura l'indice dei raggi ultravioletti. Trasmette i dati all'unità principale ogni 73 secondi e supporta un intervallo massimo di trasmissione di 100 metri (328 piedi).

### INSTALLAZIONE DEL SENSORE

1. Inserire le batterie come illustrato in figura.



2. Chiudere lo sportello del vano batteria e premere **RESET** per accendere il sensore.

3. Premere il pulsante appropriato dell'unità principale, come specificato nel manuale dell'unità principale, per iniziare la ricerca di un segnale.
4. È possibile posizionare il sensore a terra o appeso ad una parete.

- Per posizionare il sensore a terra:

Fissare il supporto alla base del sensore.

Quindi inserire il supporto a terra fino al livello di inserimento illustrato dall'indicatore (vedere il punto 1 seguente) e collocarlo nella posizione desiderata.

- Per fissare il sensore al muro:

**NOTA** Per rilevazioni accurate, ubicare il sensore in una posizione che presenti pochi ostacoli, ad esempio pareti o porte, con l'unità principale. Posizionare il sensore in verticale, lontano da protezioni o ripari che potrebbero compromettere l'accuratezza dei valori rilevati.

Per risultati ottimali:

- Inserire le batterie prima di montare il sensore.
- Non posizionare il sensore a oltre 100 metri (328 piedi) di distanza dall'unità principale (al chiuso).
- Posizionare il sensore di fronte all'unità principale (al chiuso), evitando ostacoli, quali porte, pareti e mobili.
- Posizionare il sensore in una posizione senza ostacoli verso il cielo, lontano da oggetti metallici o elettronici.
- Nei mesi invernali più freddi, collocare il sensore accanto all'unità principale perché le temperature sotto zero possono influenzare le prestazioni della batteria e la trasmissione del segnale.

Potrebbe essere necessario provare diverse posizioni per individuare quella che consente di ottenere risultati ottimali.

### VALORI DELL'INDICE UV

Per interpretare i valori UV visualizzati sul display LCD, vedere la tabella seguente.

| MESSAGGIO UV | INDICE UV | PRECAUZIONI |
|---|---|---|
| Basso | 1-2 | Applicare una crema solare protettiva |
| Medio | 3-5 | Indossare un abbigliamento protettivo |
| Alto | 6-7 | Indossare occhiali da sole e abbigliamento protettivo |
| Molto alto | 8-10 | Evitare di esporsi al sole tra le 10 e le 16 |
| Estremo | 11-25 | Si consiglia di rimanere al chiuso |

## SICUREZZA E MANUTENZIONE

Pulire il prodotto con un panno leggermente umido e un detergente delicato privo di alcol. Evitare l'introduzione di liquidi nel prodotto e non collocare l'unità in una posizione molto trafficata.

## AVVISI

Il prodotto è progettato per funzionare alcuni anni se maneggiato appropriatamente. A questo scopo, osservare le istruzioni seguenti:

- Non immergere mai il prodotto nell'acqua per evitare scosse elettriche e di danneggiare il prodotto.
- Non sottoporre il prodotto a forze estreme, scosse od oscillazioni di temperatura o umidità.
- Non manomettere i componenti interni.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili con questo prodotto.
- Rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per lungo tempo.
- Non grafflare il display LCD.

Non modificare in alcun modo il prodotto. Modifiche non autorizzate possono invalidare il diritto all'utilizzo del prodotto. Le specifiche tecniche di questo prodotto e il contenuto del manuale dell'utente sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini non sono visualizzate in scala.

## FUNZIONE RESET

Il pulsante **RESET** è collocato alla base dell'unità. Premere **RESET** prima di sostituire le batterie oppure ogni volta che l'unità non funziona come previsto, ad esempio non è possibile stabilire una connessione RF con l'unità principale.

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni (B x A x P) | 67.7 x 102.5 x 47 mm (2.7 x 4 x 1.9 pollici) |
| Peso | 82 g (2.89 once) |
| Unità | Senza batteria |
| Intervallo esterno | Indice UV |
| Alimentazione | Da -20°C a +60°C (Da -4°F a 140°F) |
| Intervallo UV | 2 batterie alcaline UM-3 (AA) 1,5 V |
| Trasmissione | 100 metri (328 piedi) |
| | Ogni 73 secondi |

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|---|---|---|
| Sensore remoto | Impossibile individuare il sensore remoto | Controllare le batterie |
| | | Controllare la posizione |
| | | Avviare una ricerca manuale del sensore |

## INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific, come le fotocamere digitali, i lettori MP3, i computer didattici per ragazzi, gli orologi con proiezione dell'ora, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o i software da scaricare gratuitamente.

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma se desideri contattare direttamente il nostro Servizio Consumatori puoi visitare il sito www.oregonscientific.it oppure chiamare al numero 199112277. Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www.oregonscientific.com

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore UV modello UVR128 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

FR

## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi la Sonde UV d'Oregon Scientific™ (UVR128). Ce produit est compatible avec de nombreuses stations météo: BAR926HG, BAR998HG, BAR321HG, BAR933HG, BAR988HG, AWS899.

Garder ce manuel à portée de main lors de l'utilisation de ce nouveau produit. Il illustre étape par étape les instructions et contient des spécifications et avertissements que vous devez connaître.

## VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

### FACE AVANT

1. Sonde
2. Affichage à cristaux liquides

### FACE ARRIÈRE

1. Fonction **RESET**
2. Dispositif de fixation murale ou installation sur un piquet

## AVANT DE COMMENCER

La sonde UV mesure l'indice UV. Elle transmet les données à l'appareil principal toutes les 73 secondes ; sa distance de transmission maximum est de 100 mètres (328 pieds).

## MISE EN SERVICE DE LA SONDE

1. Se reporter à l'illustration pour l'insertion des piles.



2. Refermer la trappe des piles, puis appuyer sur **RESET** pour mettre l'appareil en marche.

3. Appuyer sur le bouton approprié de l'appareil principal (se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil principal) afin d'initialiser la recherche du signal.
4. La sonde peut être installée dans le sol ou fixée sur un mur.

- Pour planter la sonde dans le sol :

Fixer le piquet sur le socle de la sonde.

Puis introduire le piquet dans le sol jusqu'au niveau indiqué (voir point 1 ci-après) ; l'emplacement est au choix de l'utilisateur.

- Pour fixer la sonde sur un mur:

**REMARQUE** Afin d'obtenir des relevés aussi précis que possible, choisir un emplacement qui permette d'éviter au maximum les d'obstacles entre la sonde et l'appareil principal (éviter notamment les murs et portes). La sonde doit être installée à la verticale ; elle ne doit pas être à frombre pour ne pas affecter la précision des relevés.

Pour un résultat optimal :

- Insérer les piles avant de fixer la sonde.
- Ne pas placer la sonde à plus de 100 mètres (328 pieds) de l'appareil principal (à l'intérieur).
- Positionner la sonde face à l'appareil principal (à l'intérieur), en évitant au maximum les obstacles tels que les portes, murs et meubles.
- Choisir un emplacement à ciel ouvert et à l'écart de tout objet métallique ou électronique.
- Pendant les mois les plus froids de l'hiver, rapprocher la sonde de l'appareil principal ; les températures inférieures à zéro peuvent perturber les performances des piles ainsi que la transmission du signal.

Si besoin, essayer plusieurs emplacements jusqu'à trouver celui convenant le mieux.

## RELEVÉS DE L'INDICE UV

Se reporter au récapitulatif ci-après pour interpréter les relevés UV affichés à l'écran.

| MESSAGE UV | INDICE UV | PRÉCAUTIONS À PRENDRE |
|---|---|---|
| Faible | 1-2 | Mettre une crème solaire |
| Moyen | 3-5 | Garder des vêtements vous protégeant. |
| Élevé | 6-7 | Porter des lunettes de soleil et des vêtements vous protégeant. |
| Très élevé | 8-10 | Éviter toute exposition entre 10h00 et 16h00 |
| Extrême | 11-25 | Rayons solaires dangereux, rester à l'intérieur |

## SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide et un produit nettoyant doux, sans alcool. Ne pas laisser le produit tomber et éviter de le placer là où il pourrait être heurté.

## AVERTISSEMENTS

Ce produit est conçu pour apporter des années de service s'il est manipulé correctement. Respecter les recommandations suivantes :

- Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Ceci pourrait provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- Ne pas soumettre le produit à des forces extrêmes ou à des variations de température et d'humidité.
- Ne pas manipuler les composants internes.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées ou des piles de différents types.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables avec ce produit.
- Retirer les piles si le produit est rangé pour une longue durée.
- Ne pas rayer l'affichage à cristaux liquides.

N'effectuer aucun changement ou modification sur ce produit. Toute modification non autorisée peut annuler le droit d'utiliser ce produit. Les spécifications techniques de ce produit et le contenu de ce manuel sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Les représentations contenues dans ce manuel ne sont pas à la taille réelle.

## SYSTÈME DE RÉINITIALISATION

Le bouton **RESET** se trouve sur le socle de l'appareil. Appuyer sur **RESET** après avoir remplacé les piles et lorsque l'appareil fonctionne anormalement (par exemple : s'il est impossible d'établir une connexion de fréquences radio avec l'appareil principal).

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| L x H x l | 67.7 x 102.5 x 47 mm (2.7 x 4 x 1.9 pouces) |
| Poids | 82 g (2.89 livres) sans pile |
| Appareil | Indice UV |
| Plage de mesure à l'extérieur | -20 °C à 60 °C (-4°F à 140°F) |
| Alimentation | 2 piles alcalines UM-3 (AA) 1,5 V |
| Transmission des UV | 100 mètres (328 pieds) Toutes les 73 secondes |

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

| PROBLÈME | SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|---|---|
| Sonde Sans Fil | Impossible de détecter la sonde | Vérifier les piles |
| | | Vérifier l'emplacement |
| | | Effectuer une recherche manuelle du signal |

## À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

En consultant notre site internet (www.oregonscientific.fr), vous pourrez obtenir des informations sur les produits Oregon Scientific: photo numérique ; lecteurs MP3; produits et jeux électroniques éducatifs ; réveils ; sport et bien-être ; stations météo ; téléphonie. Le site indique également comment joindre notre service après-vente.

Nous espérons que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site, néanmoins, si vous souhaitez contacter le service client Oregon Scientific directement, allez sur le site www2.oregonscientific.com/service/support ou appelez le 949-608-2848 aux US. Pour des demandes internationales, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Oregon Scientific déclare que l'appareil Sonde UV, Modèle UVR128 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

DE

## EINLEITUNG

Danke, dass Sie sich für den Kauf des UV-Sensors (UVR128) von Oregon Scientific™ entschieden haben. Dieses Produkt ist mit verschiedenen Wetterstationsprodukten kompatibel: BAR926HG, BAR998HG, BAR321HG, BAR933HG, BAR988HG, AWS899.

Halten Sie diese Bedienungsanleitung in Reichweite, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Sie finden hier praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen, außerdem die technischen Angaben und wichtige Warnhinweise.

## PRODUKTÜBERSICHT

### VORDERANSICHT

1. Sensor
2. LCD-Anzeige

### RÜCKANSICHT

1. **RESET**-Loch
2. Anschluss für Wandbefestigung oder Stangenhalterung

## ERSTE SCHRITTE

Der UV-Sensor misst den UV-Index. Er überträgt alle 73 Sekunden Daten an das Hauptgerät und weist eine maximale Übertragungsreichweite von 100 Metern auf.

### EINRICHTEN DES SENSORS

1. Legen Sie die Batterien wie gezeigt ein.

2. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und betätigen Sie **RESET**, um den Sensor einzuschalten.

3. Betätigen Sie die entsprechende Taste am Hauptgerät (siehe Bedienungsanleitung des Hauptgeräts), um eine Signalsuche zu starten.
4. Sie können den Sensor am Boden aufstellen oder an der Wand befestigen.
   - So stellen Sie den Sensor am Boden auf

     Befestigen Sie den Sensor an der Stange.

     Stecken Sie dann die Stange bis zur Markierung (siehe Punkt 1 unten) am gewünschten Ort in den Boden.

   - So befestigen Sie den Sensor an der Wand:

**HINWEIS** Um möglichst genaue Messwerte zu erhalten, stellen Sie den Sensor so auf, dass sich so wenig Hindernisse (d. h. Türen und Wände) wie möglich zwischen Sensor und Hauptgerät befinden. Der Sensor muss senkrecht an einem Ort ohne Schatten, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnten, aufgestellt werden.

Bedingungen für den optimalen Betrieb:

- Legen Sie die Batterien ein, bevor Sie den Sensor aufstellen.
- Stellen Sie den Sensor nicht weiter als 100 Meter vom Hauptgerät (innen) entfernt auf.
- Stellen Sie den Sensor so auf, dass er auf das Hauptgerät (innen) ausgerichtet ist und sich keine Hindernisse wie Türen, Mauern oder Möbel im Funkweg befinden.
- Stellen Sie den Sensor an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel und in ausreichender Entfernung von metallischen oder elektronischen Objekten auf.
- Stellen Sie den Sensor in den kalten Wintermonaten in der Nähe des Hauptgeräts auf, da Temperaturen unter Null sich negativ auf Batterieleistung und Funksignalübertragung auswirken können.

Probieren Sie verschiedene Standorte aus, um den Empfang zu optimieren.

### UV-INDEXMESSWERTE

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die UV-Messwerte auf der LCD-Anzeige zu interpretieren.

| UV-MELDUNG | UV-INDEX | VORSICHTSMASSNAHME |
|---|---|---|
| Niedrig | 1-2 | Sonnencreme auftragen |
| Mittel | 3-5 | Schützende Kleidung tragen |
| Hoch | 6-7 | Sonnenbrille und schützende Kleidung tragen |
| Sehr hoch | 8-10 | Zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr nicht in die Sonne gehen |
| Extrem hoch | 11-25 | Sehr starke Strahlung, nicht nach draußen gehen |

## SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE

Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts ein angefeuchtetes Tuch und ein mildes, alkoholfreies Reinigungsmittel. Lassen Sie das Gerät nicht auf den Boden fallen, und stellen Sie es nicht an einem stark frequentierten Standort auf.

## WARNHINWEISE

Bei ordnungsgemäßer Handhabung wird Ihnen dieses Gerät jahrelang gute Dienste leisten. Beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Dadurch kann es zu elektrischen Schlägen kommen, durch die das Gerät beschädigt wird.
- Setzen Sie das Hauptgerät keinen extremen Belastungen, Stoßeinwirkungen oder Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsschwankungen aus.
- Nehmen Sie keine Manipulationen an den internen Komponenten vor.
- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien verschiedenen Typs gleichzeitig.
- Verwenden Sie für dieses Produkt keine wiederaufladbaren Batterien.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern und nicht verwenden.
- Verkratzen Sie das LCD-Display nicht.

Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen an dem Produkt vor. Unberechtigte Änderungen können dazu führen, dass die Betriebsraubnis erlischt. Die technischen Angaben und die Bedienungsanleitung für dieses Produkt können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht.

## SYSTEM ZURÜCKSETZEN

Der **RESET**-Schalter befindet sich auf der Unterseite des Geräts. Betätigen Sie **RESET** jedes Mal, wenn Sie die Batterien wechseln oder das Gerät unerwartet reagiert (z. B. wenn die Funkverbindung zum Hauptgerät nicht hergestellt werden kann).

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| B x H x L | 67.7 x 102.5 x 47 mm (2.7 x 4 x 1.9 inches) |
| Gewicht | 82 g (2.89 ounces) ohne Batterie |
| Maßeinheit | UV-Index |
| Funktionsbereich außen | -20°C bis 60°C (-4°F to 140°F) |
| Stromversorgung | 2 x UM-3 (AA) 1.5V Alkalibatterien |
| UV-Bereich | 100 Meter |
| Übertragung | Alle 73 Sekunden |

## HINWEIS ZUM SCHUTZ UNSERER UMWELT/BATTERIEENTSORGUNG

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

## FEHLERSUCHE UND ABHILFE

| PROBLEM | SYMPTOM | ABHILFE |
|---|---|---|
| Funksensor | Funksensor wird nicht gefunden. | Batterien überprüfen |
| | | Standort überprüfen |
| | | Sensor manuell suchen |

## ÜBER OREGON SCIENTIFIC:

Besuchen Sie unsere Website (www.oregonscientific.de) und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte wie zum Beispiel Digitalkameras, MP3-Player, Kinderlerncomputer, Projektionsfunkuhren, Produkte für Gesundheit und Fitness, Wetterstationen und Digital- und Konferenztelefone. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.

Wir hoffen, dass Sie alle wichtigen Informationen auf unserer Website finden. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp.

## EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass der UV-Sensor UVR128 mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. (BMWi)

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific-Kundendienst.